



[Увеличить](#) | [2](#) | [3](#) |

Совместимость с приводами Pioneer SATA BDR-207DBK, 208DBK.

Возможности контроллера:

- не требует подключение ПК и монитора
- самодиагностика при загрузке
- авто определение устройств при включении
- авто обнаружение оригинал диска
- 4 кнопки управления, 2*16 строчный LC дисплей, звуковой сигнал кнопок
- поддержка BD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-RW приводов
- автозапуск копирования: при обнаружении источника и вставленных чистых дисках, система автоматически начнет копирование в течение 5 сек
- сканирование оригинала перед копированием для оценки его пригодности для обеспечения успешного копирования
- тестовое копирование для симуляции реального процесса копирования
- автоматическое разделение жесткого диска под размеры каждого оригинал диска для максимального использования пространства HDD (DHP технология)
- верификация (проверка) для контроля и гарантии читаемости скопированного диска
- возможность редактирования образа и наименования разделов жесткого диска
- наличия функций копирования, теста, проверки, сравнения
- поддержка всех основных типов дисков
- возможность установки пароля для ограничения доступа
- обновление программного обеспечения контроллера
- непрерывная работа - период охлаждения между операциями не требуется

Технические характеристики

Модель	BLRAY1-7E
Подключение BD/DVD/CD устройств	от 1 до 7
Буфер контроллера	128 Мб
ЖК-дисплей	2 x 16
Скорость копирования BD дисков	BD-R: 12x, BD-RE: 8x (SL/25Гб и DL/50 Гб)
Скорость копирования DVD дисков	DVD+R: 16x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 16x, DVD-RW: 6x, DVD+R9 (dual layer): 4x, DVD-R DL (dual layer): 4x, DVD-RAM: 5x
Скорость копирования CD дисков	CD-R: 40x, CD-RW: 24x
Интерфейс контроллера	SATA
Поддерживаемые типы дисков	однослойные (SL), двухслойные (DL), двухсторонние (DS)
Поддерживаемые размеры дисков	12 см / 8 см
Вес, грамм (нетто / брутто)	248 / 520
Размеры (мм)	148*178*42
Размеры в упаковке (транспортные) (мм)	200*250*73
Питание	+ 5V DC / 0,7A
Установка	5' отсек

Цвет корпуса	светло-серый
Производство	Тайвань

Комплект поставки: контроллер, шлейфы SATA по количеству подключаемых приводов, инструкция по сборке на русском языке, инструкция пользователя на русском языке.

Возможности контроллеров по производительности (при подключении BD/DVD/CD приводов) можно посмотреть в разделе BD/DVD/CD дубликаторов.

tr